AnyTone®

We only do best radio!

淬鍊

AT-398UV

雙頻雙工無線電對講機

- 6W大功率輸出,通話距離遠,接收效果佳.
- 提供2200mAh大容量鋰電池.
- 唯一俱備於行車時可對電池充電功能,維持電量不流失.
- 可同一時間接收V.V或 U.U或 U.V頻道聲音.
- 單鍵快速調整主副頻道音量.

美國 FC 歐洲 CE RoHS COMPLIANT

CTC ISO9001 ISO14001 認證 台灣認證

AnyTone®

- ◆ 可同時接收雙U或雙V或U/V. V/U的訊號
- ◆ 單鍵快速調整主副頻道音量
- ◆ 單鍵快速調整為單頻段或雙頻段
- ◆ FM 88~108台灣規格收音機
- ◆ 大容量2200mAh鋰電池

◆ 技術指標

概 述	
頻率範圍	VHF: 144~146MHz UHF: 430~432MHz
信道數量	200信道
信道間隔	25KHz（寬帶）12.5KHz（窄帶）
鎖相步進	0.1KHz
工作電壓	7.4V DC ±20%
電池使用時間	大于約20小時（2200mAh）
頻率穩壓度	±2.5ppm
工作溫度	−20~+55℃
尺寸	122x65x49mm(含電池)
重量	267g（含電池、背夾、天線）

接收部份	寬帶	窄帶
靈敏度 (12dB SINAD)	≤0.25μV	≤0.25μV
鄰信道選擇性	≥65dB	≥60dB
互調	≥55dB	≥55dB
假信號響應	≥80dB	≥80dB
音頻響應	6dB/每倍頻程	6dB/每倍頻程
信噪比	≥50dB	≥45dB
音頻失真	≤5%	
音頻輸出功率	500mW（10%时）	

發射部份	寬帶	窄帶
輸出功率	6W/1W	
調制方式	16KΦF3E	11KΦF3E
鄰信道功率	≥65dB	≥60dB
信噪比	≥45dB	≥40dB
寄生和詣波	≤−36dB	≤−36dB
音頻響應	6dB/每倍頻程	6dB/每倍頻程
音頻失真	≤5%	

力源通訊器材有限公司

www.anytone.com.tw

◆ 配 件

以下圖文僅供參考，以實物爲准。

開關型電源(世界電壓通用)

輸入電壓:AC100V~240V 50~60Hz
輸出電壓:DC12V 500mAh

智慧型充電座

輸入:12~15V
輸出:500mA
綠燈亮 充電完成
紅燈亮 充電進行中

鋰離子電池

額定電壓:DC7.4V
額定容量:2200mAh(16.2wh)
俱備緊急充電輸入接座

高增益超寬頻天線

提供: FM 88~108MHz
VHF:136~174 MHz
UHF:400~520 MHz

車上用穩壓型假電池

輸入電壓:DC12V~DC20V
內建電壓穩定迴路,提供穩定電源,
確保機器能發揮最大效益

車上用穩壓型充電線
(緊急充電用)

輸入電壓:DC12V~DC20V
充電限流:100mAh

軍用規格背夾