HG-uv11W

傳統線路設計

採用與MOTOROLA/ICOM/KENWOOD一樣的濾雜訊濾波器線路.

低雜訊的濾波線路,成就最清晰的通訊內容

雙頻、雙段、雙顯

經濾波後低雜訊、高傳真的聲音

晶體
濾波器

音頻
解調器

音頻
濾波器

射頻
放大器

柏克萊封包
過濾器

雜訊 信號 諧波

- 高效能鋰聚電池
- 濾雜訊不串音
- 電池放電線路設計
- 音質清晰響亮

LANCHONLH

LANCHONLH

功　　能:

- UV雙段
- 1.77吋TFT彩色螢幕
- 中英文選單顯示及提示音
- 5V2A快速充電
- 7.4V/4000mAh大容量鋰聚合物電池

型號	HG-uv11W	
機體部分		
頻率範圍	UHF:430-440MHz	VHF:144-146MHz
步進頻率	5K/6.25K/10K/12.5K/25K	
頻道數	128	
工作溫度	-20°C~40°C	
工作電壓	DC7.4V	
重量	325g	
外形尺寸	128x57x39(mm)	
接收部分	寬頻	窄頻
鄰近頻道選擇性	≤70dB	≤60dB
互調	≤65dB	≤60dB
雜散響應	+1~3dB(0.3-3KHz)	+1~3dB(0.3-2.55KHz)
信噪比	≥45dB	≥40dB
音頻失真	≤5%	
音頻功率	500mW	
靈敏度	UHF/VHF:0.25μV(12dB SINAD)	
發射部分	寬頻	窄頻
輸頻功率	UHF:(H)11W　(L)1W	
鄰道功率	VHF:(H)11W　(L)1W	
雜散	≥70dB	≥60dB
音頻響應	≥60dB	≥60dB
	+1~3dB(0.3-3KHz)	+1~3dB(0.3-3KHz)
發射部分	寬頻	窄頻
調製方式	16KF3E	±2.5KHz
最大偏頻	±5KHz	
頻率穩定度	±2.5PPM	
音頻失真	≤5%	